

Q-102.510 - Capi-Fehlermeldungen 0x3312 und 0x2002 beim Faxversand

Q-102.510 - Capi-Fehlermeldungen 0x3312 und 0x2002 beim Faxversand

aus Tobit KB importiert - vom 08.11.2002 - [Beitrag bei Tobit](#)

Problem

Beim Versenden von Fax-Nachrichten kommt es zu den Capi-Fehlermeldungen 0x3312 und 0x2002.

Antwort

Deinstallieren Sie Ihre eingerichteten Ports, installieren Sie die aktuelle Capi des jeweiligen Herstellers und die Ports neu.

Achten Sie auch darauf, dass sich die DvISE-Installation auf den aktuellen Stand befindet (aktuelles Service Pack).

Hinweis:

Fehlernummer 2001-2004

Falsche Adressierung

Diese Fehlercodes können durch Fehler in der Software, die auf die ISDN-Karte zugreifen, verursacht werden. Beispielsweise, wenn in der Applikation auf einen falschen Controller zugegriffen werden soll.

2001 Falscher Controller

2002 Falscher PLCI (Physical Link Connection Identifier)

2003 Falscher NCCI (Network Control Connection Identifier)

2004 Falscher Typ

Fehlernummer 3311-3319

Fehler während der Übertragung

Diese Fehlermeldungen werden erzeugt, wenn während bzw. unmittelbar vor der Datenübertragung Fehler auftreten.

3311 Keine Fax G3 Gegenstelle

3312 Fehler beim Training

3313 Vorzeitiger Verbindungs-Abbruch, da Gegenstelle die angeforderte Übertragungsart (z.B. Auflösung) nicht unterstützt

3314 Vorzeitiger Verbindungs-Abbruch durch Gegenstelle

3315 Abbruch während der Übertragung (remote procedure error)

3316 Abbruch während der Übertragung (local Tx data underflow)

3317 Abbruch während der Übertragung (local Rx data overflow)

3318 Abbruch während der Übertragung (local abort)

3319 Ungültige Parameter (Illegal parameter coding)