

Q-105.464 - CAPI-Fehlermeldung "TIMEOUT (0x8105)" mit AVM Fritz!PCI unter SuSE Linux

Q-105.464 - CAPI-Fehlermeldung "TIMEOUT (0x8105)" mit AVM Fritz!PCI unter SuSE Linux

aus Tobit KB importiert - vom 10.03.2005 - [Beitrag bei Tobit](#)

Problem

DvISE wird auf einem Server genutzt, auf dem als Betriebssystem SuSE Linux eingesetzt wird. Als Kommunikationshardware wird eine AVM Fritz!PCI verwendet. Im Communication-Monitor des ISDN-Ports wird folgende Capi-Meldung angezeigt:

ISDN_API_REGISTER (ApplID: 2)

RECEIVE ENABLE: OK

****TIMEOUT (0x8105)****

ISDN_API_RELEASE (ApplID: 2)

ISDN_API_REGISTER (ApplID: 3)

Antwort

Gehen Sie folgendermaßen vor, damit die Kommunikationshardware problemlos genutzt werden kann:

Deinstallieren Sie im DvISE Administrator unter dem »Konfiguration -> Ports« den entsprechenden Port.

Installieren Sie den aktuellen CAPI Treiber von AVM.

Rufen Sie yast an der Konsole auf, unter »Netzwerkgeräte -> ISDN -> AVM Fritz!PCI -> Startmodus "OnBoot". Unter dem Punkt Treiber wählen Sie "AVM Capi 2.0" aus (nicht den HiSax-Treiber).

Wechsel Sie nun in den DvISE Administrator und erstellen unter »Konfiguration -> Ports« den Port neu.