

Q-100.216 - ZyXEL omni.net LCD +M

Q-100.216 - ZyXEL omni.net LCD +M

aus Tobit KB importiert - vom 17.02.2004 - [Beitrag bei Tobit](#)

Problem

Probleme beim Faxversand / Faxempfang mit einem ZyXEL omni.net LCD +M.

Antwort

Wenn Sie das ZyXEL omni.net LCD +M einsetzen, muss in der TLD.INI folgender INIT-String eingetragen sein:

INIT=AT&F&L1&O0E0V1Q0X3&K0&N32S0=0S7=60+FCR=1

Dies können Sie entweder im DvISE Administrator unterhalb von »Konfiguration -> Port -> Port001« auf der Registerkarte »Erweitert« durch den Button »TLD.INI« überprüfen, oder auf Verzeichnisebene unter »DAVID\TLD\PORT\001« durch editieren der TLD.INI.

Nach Abänderung des Eintrags muss der Dienst oder das NLM »DvISE TLD001« neu gestartet werden!

Der mitgelieferte CAPI-Treiber kann nicht verwendet werden, da nur Softfax unterstützt wird. Das Modem wurde unter FaxWare/David Version 6.6 mit SP2 getestet.

Das Modem wurde mit folgender Firmware getestet: V2.210-V90__2M_DLS 1.08