

Q-100.217 - Hinweise zum Betrieb von ELSA Routern

Q-100.217 - Hinweise zum Betrieb von ELSA Routern

aus Tobit KB importiert - vom 17.02.2004 - [Beitrag bei Tobit](#)

Problem

Der ELSA LANCOM xxxx kann nicht faxen bzw. nur auf einem Kanal faxen.

Antwort

Es steht für den reinen Faxbetrieb immer nur 1 Kanal gleichzeitig zur Verfügung. Ohne die nachfolgend beschriebenen Vorgänge ist ein Faxbetrieb mit David/FaxWare nicht möglich!

Nachfolgend eine Beschreibung zur Vorbereitung des Routers LANCOM Office 800, 1000, 1100, 2000 und DSL-I10 auf die Faxfunktion:

- Nachdem Sie die Grundeinrichtung des Routers (Netzwerk- bzw. Gatewayfunktion) durchgeführt haben, müssen Sie folgende Schritte abarbeiten:
 1. Über das Konfigurationsprogramm "LANconfig" übertragen Sie einen Konverter in den Router. Hierbei handelt sich um eine Firmwaredatei, die im Namen die Buchstaben .cvu.XXX enthält.
 2. Mit der Funktion "Firmware Verwaltung" können Sie den Konverter in den Router laden. Die Firmwaredatei enthält nicht die Buchstaben CV im Namen. Also .u.xxx.
- Nach dem Hochladen der Firmware und automatischem Neustart des Gerätes können Sie nun die Firmware für die Software-Option einspielen:
 1. Genau wie bei dem Konverter laden Sie über die "Firmware Verwaltung" die neue Firmware in den Router.
 2. Die im Test verwendeten Versionen waren 2.11 und 2.31 Beta, sowie die LAN-CAPI Version 3.10.
 3. Die Firmware ist nach dem Hochladen und automatischem Neustart des Gerätes aktiv.
 4. Zu diesem Zeitpunkt steht die Faxfunktion des Routers noch nicht zur Verfügung.
- Um die Faxmodem-Option in Betrieb nehmen zu können, müssen Sie folgende Schritte durchführen:
 1. Eine Registrierung ist unbedingt notwendig!
Wenden Sie sich bitte hierfür an den [Support von LanCom](#).
 2. Nach erfolgter Registrierung wird auf der Ergebnisseite ein "Freischaltcode/-schlüssel" angegeben.
 3. Die kompletten Daten werden auch an die in der Registrierung angegebene eMail-Adresse gesendet.
 4. Den Freischaltcode tragen Sie in "LANconfig" unter "Extras/Software-Option freischalten" ein.Nachdem dieses erfolgt ist, steht Ihnen die Faxfunktion des Routers zur Verfügung.

Sie sollten beachten, dass das Router ISDN-Interface und das LAN-CAPI Interface eigene unterschiedliche Rufnummern in der Konfiguration zugewiesen bekommen, da es sonst möglich ist, dass eingehende Rufe (z.B. eingehendes Fax) nicht korrekt angenommen werden.