

Q-100.219 - ZyXEL omni 56k

Q-100.219 - ZyXEL omni 56k

aus Tobit KB importiert - vom 01.10.2004 - [Beitrag bei Tobit](#)

Problem

Probleme beim Faxversand / Faxempfang mit einem ZyXEL omni 56k Modem.

Antwort

Wenn Sie das ZyXEL omni 56k Modem einsetzen, muss in der TLD.INI folgender INIT-String eingetragen sein:

INIT=AT&FE0V1Q0X1&K0&N32S7=60+FCR=1

Wenn Sie einen neuen Port unter Verwendung dieses Modems hinzufügen wollen, so wählen Sie »Seriellles Fax Modem« aus. Anschließend schalten Sie die automatische Hardwareerkennung ab, um im nächsten Schritt unter »Faxmodem« manuell unterhalb von »*Class2« das »Class2 Compatible Modem« auszuwählen. Nachdem Sie die weiteren Schritte des Port-Setups durchlaufen haben, müssen Sie den oben genannten Eintrag in der TLD.INI setzen.

Dies können Sie entweder im DvISE Administrator unterhalb von »Konfiguration -> Port -> Port001« auf der Registerkarte »Erweitert« durch den Button »TLD.INI« überprüfen, oder auf Verzeichnisebene unter »DAVID\TLD\PORT\001« durch editieren der TLD.INI.

Nach Abänderung des Eintrags muss der Dienst oder das NLM »DvISE TLD001« neu gestartet werden!

Das Modem wurde mit folgender Firmware getestet: v1.06