

Q-100.381 - U.S. Robotics Sportster 33.6 Voice

Q-100.381 - U.S. Robotics Sportster 33.6 Voice

aus Tobit KB importiert - vom 23.02.2004 - [Beitrag bei Tobit](#)

Problem

Probleme beim Faxversand / Faxempfang mit einem U.S. Robotics Sportster 33.6 Voice Modem.

Antwort

Wenn Sie das U.S. Robotics Sportster 33.6 Voice Modem einsetzen, muss in der TLD.INI folgender INIT-String eingetragen sein:

```
NAME=US Robotics Sportster 33.6 Voice
CLASS20=TRUE
RXSkipBytes=-1
INIT1=AT&F2
INIT=ATE0V1Q0X3&H1&I0&K0S0=0S7=60S40=6
FAXINIT=AT+FAA=1~AT+FCR=1~AT+FNR=1,1,1,0~AT+FCC=1,0
STOP=AT&F2
SESSION=1,5
PAGESESSION=
HIGHSPEEDCONNECT=TRUE
RXFLOWCONTROL=0
RXBITORDERREVERSE=TRUE
```

Dies können Sie entweder im DvISE Administrator unterhalb von »Konfiguration -> Port -> Port001« auf der Registerkarte »Erweitert« durch den Button »TLD.INI« überprüfen, oder auf Verzeichnisebene unter »DAVID\TLD\PORT\001« durch editieren der TLD.INI.

Nach Abänderung des Eintrags müssen Sie den Dienst oder das NLM »DvISE TLD00x« neu starten!

Neben dem Modem US Robotics Sportster 28.8 wurde jetzt auch das Modem Sportster 33.6 Voice in die Tobit Kompatibilitätsliste aufgenommen!

Die Faxübertragung wird natürlich mit 14400 Baud (V.17) unterstützt.

Unterstützt werden die Betriebssysteme Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP und Novell Netware.

Das Modem wird als »**Supported**« eingestuft.