

Q-100.386 - Digicom Tiziano56 Memory Modem

Q-100.386 - Digicom Tiziano56 Memory Modem

aus Tobit KB importiert - vom 23.02.2004 - [Beitrag bei Tobit](#)

Problem

Probleme beim Faxversand / Faxempfang mit einem Digicom Tiziano56 Memory Modem.

Antwort

Wenn Sie das Digicom Tiziano56 Memory Modem einsetzen, muss in der TLD.INI folgender INIT-String eingetragen sein:

```
NAME=Tiziano56 Memory
PAGESESSION=
INIT=AT&FE0V1Q0X3&C1&D2S0=0S7=60&K3+FCR=1
STOP=AT&F
HIGHSPEEDCONNECT=TRUE
```

Dies können Sie entweder im DvISE Administrator unterhalb von »Konfiguration -> Port -> Port001« auf der Registerkarte »Erweitert« durch den Button »TLD.INI« überprüfen, oder auf Verzeichnisebene unter »DAVID\TLD\PORT\001« durch editieren der TLD.INI.

Nach Abänderung des Eintrags müssen Sie den Dienst oder das NLM »DvISE TLD00x« neu starten!

Unterstützt werden die Betriebssysteme Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP und Novell Netware.

Das Modem wird somit als »**supported**« eingestuft.