

Q-104.359 - Fehlermeldung: Falscher NCCI

Q-104.359 - Fehlermeldung: Falscher NCCI

aus Tobit KB importiert - vom 07.03.2003 - [Beitrag bei Tobit](#)

Problem

Bei der neu eingerichteten ISDN Karte "D-Board 2 ist kein Faxversand/empfang möglich. Im Monitor kommt die Fehlermeldung:

0X2003----Falscher NCCI, Fehler beim wählen.

Antwort

Tritt dieser Fehler auf, kann der TLD nicht auf den korrekten Controller der Karte zugreifen. Dies kann der Einsatz mehrerer ISDN Karten hervorrufen, oder auch ein Hardwarewechsel. Weiterhin nach einer kompletten Systemrücksicherung ist es möglich das dem Betriebssystem die "alte" Karte noch bekannt ist und dem Controller direkt zugewiesen hat. Diese Zuweisung durch das Betriebssystem muss nun manuell angepasst werden.

Öffnen Sie dazu den DvISE Administrator und wechseln Sie in die "Konfiguration -> Ports" auf den betroffenen Port. Öffnen Sie dort die Registerkarte "ISDN" und stellen Sie bei einer ISDN Karte den Wert 1 (rep. 2) ein und starten Sie den DvISE-TLD neu. Verwenden Sie mehrere Karten, so stellen Sie den Controller auf den Wert zwischen 1 und 3 um den korrekten Controller zu finden.