

Q-106.008 - Sprachnachrichten ohne führende 0 (Null) bei Hicom 150 oder AVM FRITZ!Box

Q-106.008 - Sprachnachrichten ohne führende 0 (Null) bei Hicom 150 oder AVM FRITZ!Box

aus Tobit KB importiert - vom 31.03.2008 - [Beitrag bei Tobit](#)

Problem

Wird im David System eine Sprachnachricht (VoiceMail) empfangen, wird die Absenderadresse ohne führende 0 (Null) angezeigt. Gibt es eine Einstellung, damit die 0 mit übergeben wird? Als Telefonanlage kommt eine Siemens Hicom 150 oder AVM FRITZ!Box (zum Beispiel Fon oder Fon WLAN) zum Einsatz.

Antwort

Die Siemens Hicom 150 übergibt die führende 0 (Null) in einem anderen Layer, sodass David diese nicht auslesen kann. Damit die 0 (Null) dennoch übergeben wird, ergänzen Sie die TLD.INI der entsprechenden TLDs (»DAVID\TLD\PORT\00x\TLD.INI«) um folgende Einträge. Sind die angegebenen Parameter schon vorhanden, müssen diese evtl. nur noch aktiviert werden. Entfernen Sie in diesem Fall nur das führende Semikolon.

```
AddPrefix= True  
NationalPrefix=00  
InternationalPrefix=000
```

Speichern Sie die Änderungen ab und starten den TLD bzw. die TLDs neu. Sollte es anschließend dazu kommen, dass zwei Nullen übertragen werden, muss der zuvor gesetzte Eintrag entsprechend gekürzt werden:

Beispiel:

```
AddPrefix= True  
NationalPrefix=0  
InternationalPrefix=00
```