

Q-100.388 - Brother FAX-8000P

Q-100.388 - Brother FAX-8000P

aus Tobit KB importiert - vom 23.02.2004 - [Beitrag bei Tobit](#)

Problem

Probleme beim Faxversand / Faxempfang mit einem Brother FAX-8000P.

Antwort

Wenn Sie das Modem einsetzen, muss in der TLD.INI folgender INIT-String eingetragen sein:

```
NAME=Brother FAX-8000P
HIGHSPPEEDCONNECT=TRUE
PAGESESSION=
INIT=AT&FE0V1Q0X0+FCR=1
STOP=AT&F
RXBITORDERREVERSE=TRUE
TXBITORDERREVERSE=TRUE
```

Dies können Sie entweder im DvISE Administrator unterhalb von »Konfiguration -> Port -> Port001« auf der Registerkarte »Erweitert« durch den Button »TLD.INI« überprüfen, oder auf Verzeichnisebene unter »DAVID\TLD\PORT\001« durch editieren der TLD.INI.

Nach Abänderung des Eintrags müssen Sie den Dienst oder das NLM »DvISE TLD00x« neu starten!

Wollen Sie das Faxgerät zusammen mit FaxWare bzw. David einsetzen, so müssen Sie das Brother FAX-8000P über die sogenannte PC-I/F-Buchse mit der seriellen Schnittstelle (COM-Port) Ihres Servers verbinden (Brother Sonderzubehör erforderlich).

Bei dem Brother FAX-8000P handelt es sich um ein hochwertiges Normal-Papierfaxgerät. Optional kann das Faxgerät mit einem Telefon oder Anrufbeantworter kombiniert werden. Zudem ist es mit einem Speicher ausgestattet.

Sie können das Faxgerät wie ein normales Fax-Modem nutzen und zusammen mit FaxWare bzw. David einsetzen. Sollte Ihr FaxWare bzw. David Server nicht empfangsbereit sein, so werden die Faxe automatisch im Speicher des Faxgerätes empfangen.