Q-104.235 - Aufnahme mit dem WDM Capture Port aus dem InfoCenter starten

Q-104.235 - Aufnahme mit dem WDM Capture Port aus dem InfoCenter starten

aus Tobit KB importiert - vom 08.09.2005 - Beitrag bei Tobit

Problem

Wie kann eine Aufnahme mit dem WDM Capture Port aus dem InfoCenter gestartet werden?

Antwort

Wenn Sie im DvISE-Administrator einen WDM Capture Port eingerichtet haben, sollten Sie die Aufnahmefunktion testen. Im DvISE-Administrator unter »Konfiguration -> Ports -> Port xxx« öffnen Sie auf der Registerkarte »Audio/Video« die "Einstellungen". Auf der Karte "Test" haben Sie nur die Möglichkeit die Aufnahme zu starten. Sie können den Speicherordner ändern und die Vorschau während der Aufnahme anzeigen lassen. Starten Sie eine Testaufnahme. Wurde die Aufnahme erfolgreich abgeschlossen, können Sie auch Aufnahmen aus dem Tobit InfoCenter starten.

Im InfoCenter wechseln Sie dazu in das Archive »TVIndex Subscription« unterhalb von »Archive\Ressourcen«. Der Button "NEU" hat jetzt einen Filmstreifen als Symbol. Wollen Sie eine Programmaufnahme starten, betätigen Sie den Button "NEU". Ein neues Fenster für die Programmaufnahme wird geöffnet. Geben Sie hier den Betreff und evtl. einen Kommentar ein. In das Feld Kanal müssen Sie nur einen Punkt "." eingeben. Eine Kanalumschaltung ist nicht möglich. Wählen Sie eine vorgegebene Aufnahmedauer aus. Eine individuelle Aufnahmelänge wird zur Zeit nicht umgesetzt. Entfernen Sie den Haken bei »Sofort«, können Sie die Startzeit individuell bestimmen. Nachdem Sie die Angaben für die Programmaufnahme angebenden haben, müssen Sie diese über den Button »OK« bestätigen.

Der Auftrag wird dann mit Termin oder mit sofortigem Start der Programmaufnahme im Versandordner abgelegt. Nachdem die Aufnahme beendet wurde, wird diese in dem Ordner »Video Dateien« unterhalb von »Archive\Ressourcen« abgelegt. In ihrem Eingang bekommen Sie eine Verknüpfung auf diese Datei.
Mit einem Doppelklick auf die Video Datei können Sie sich die Aufnahme ansehen.