

Q-105.289 - SMS mit dem Siemens TC35 nicht möglich

Q-105.289 - SMS mit dem Siemens TC35 nicht möglich

aus Tobit KB importiert - vom 03.03.2004 - [Beitrag bei Tobit](#)

Problem

Mit dem Siemens TC35 GSM Modul können keine SMS versendet werden. Im Port Monitor wird folgende Meldung angezeigt:

+CME ERROR: 11
SIM PIN required

Antwort

Wird im Port Monitor die Fehlermeldung angezeigt:

+CME ERROR: 11
SIM PIN required

so muss in der TLD.INI hinter INIT = mit at+cpin="PIN-Nummer" der Eintrag vervollständigt werden.

Beispiel für die TLD.INI:

GSMPin= (hier steht die PIN Nummer der SIM Karte)
; Specifies the PIN Code of your GSM SIM card
; The TLD will use the code for login into the GSM Net

NAME=Siemens GSM Module TC35
; The name of your communication hardware

PREINIT = ATE0
; Initialization string which will be sent to the modem
; during start.

INIT = at+cpin="PINNummer"
; Initialization string which will be sent to the modem
; during modem reset.

Im DvISE-Administrator unter »Konfiguration-> Ports-> Portxxx« können sie auf der Registerkarte "Erweitert" die TLD.INI anpassen. Nachdem sie die Änderungen durchgeführt haben, müssen sie den TLD neu starten.