

Q-107.514 - ClipInc. Ports entfernen

Q-107.514 - ClipInc. Ports entfernen

aus Tobit KB importiert - vom 16.03.2006 - [Beitrag bei Tobit](#)

Problem

Im DvISE Administrator wird das Modul ClipInc. für die Aufzeichnung des laufenden Radioprogramms genutzt. Um das Programm verschiedener Sender aufzuzeichnen, wurden mehrere ClipInc. Ports erstellt. Wie können nicht mehr benötigte Ports nun entfernt werden?

Antwort

Das Modul ClipInc. zeichnet rund um die Uhr automatisch das laufende Radioprogramm auf. Dabei kann es bekannte Musiktitel markieren und diese als Audio-Clips im MP3-Format auf der Festplatte ablegen. Als Quelle kann z.B. ein einfaches Radio dienen, das über ein geeignetes Kabel an den Computer angeschlossen ist. Dieses Radio dient als Empfänger für ClipInc. Es muss eingeschaltet und auf den Sender eingestellt sein, dessen Programm Sie aufzeichnen möchten.

Haben Sie im DvISE Administrator weitere ClipInc. Ports erstellt, so können diese nur manuell wieder entfernt werden. Gehen Sie zum Löschen nicht mehr benötigter Ports folgendermaßen vor:

- Öffnen Sie die Eingabeaufforderung (z.B. über »Start -> Programme -> Zubehör«).
- Wechseln Sie in das Verzeichnis »\DAVID\APPS\CLIPINC\CODE«.
- Um den gewünschten Port zu entfernen, geben Sie die Bezeichnung des zu löschenden Ports an, erweitern Sie die Angabe um den Parameter **-u** und bestätigen die Eingabe mit [ENTER].
 - Beispiel: ClipInc. 003 u
- Löschen Sie ggf. weitere Ports auf die gleiche Weise.
- Schließen Sie die Eingabeaufforderung.
- Öffnen Sie den Windows Explorer.
- Wechseln Sie in das Verzeichnis »\DAVID\APPS\CLIPINC\CODE«.
- Öffnen Sie hier die Datei »CLIPINC.INI«.
- Entfernen Sie den [CAPTURE] Eintrag des gelöschten Ports.
- Beachten Sie, dass die [CAPTURE]-Nummerierung bei "0" beginnt und daher jeweils um einen Zähler von der Port-Nummerierung abweicht. Der Port 003 bezieht sich also auf [CAPTURE002].
- Speichern Sie die Änderungen ab.