Q-107.539 - Aufzeichnung von TV-Sendungen nicht möglich (Meldung :Keine Daten seit 60 Sekunden)

Q-107.539 - Aufzeichnung von TV-Sendungen nicht möglich (Meldung :Keine Daten seit 60 Sekunden)

aus Tobit KB importiert - vom 02.01.2006 - Beitrag bei Tobit

Problem

Um Fernsehsendungen aufzeichnen zu können, wurde auf dem DvISE Server ein geeigneter DvISE Port erstellt. Die Aufzeichnung von TV-Sendungen ist aber nicht möglich. Im Port Monitor wird ein Fehler nach folgendem Muster angezeigt:
15:45:56 30.09.2004 Keine Daten seit 60 Sekunden.
-> restarting graph.
15:45:56 30.09.2004 Keine Daten seit 60 Sekunden.
15:45:56 30.09.2004 Aufnahme wird abgebrochen...
15:45:56 30.09.2004 AUFNAHME ENDE
- Abbruch Status: Keine Daten empfangen

Antwort

Um Fernsehaufzeichnungen vornehmen zu können, muss auf dem DvISE Server ein geeigneter DvISE Port installiert sein. Bevor Sie einen Port zur Aufzeichnung von TV-Sendungen erstellen, stellen Sie sicher das die zertifizierte TV-Karte (z.B. tvBoard von Tobit) eingebaut und betriebsfähig ist.

Hinweise:
Die Video-Dienste sind nur verfügbar, wenn David auf einem Computer installiert ist, der unter Windows XP oder höher betrieben wird und mit einer geeigneten Hardware für die Verarbeitung der aufzuzeichnenden Videosignale ausgestattet ist. Für die Aufzeichnung des Fernsehprogramms muss der DvISE Server über geeignete Hardware für den TV-Empfang über Kabel oder digitale Satelliten-Empfangsanlage verfügen.

Werden Aufzeichnungen mit der oben angegeben Meldung nicht durchgeführt, muss die gehen Sie folgendermaßen vor:

- Starten Sie am DvISE Server das Programm »PCTV Vision«.
- Öffnen Sie die Einstellungen und starten Sie auf der Registerkarte »Kanäle« den »Autoscan«.
- Testen Sie anschließend den Fernsehempfang mit »PCTV Vision«.
- Ist der Empfang nicht möglich, prüfen Sie das angeschlossene Kabel und ggf. den Status der TV Karte in der Windows Systemsteuerung.
- Schließen Sie »PCTV Vision«.
- Wechseln Sie in den DvISE Administrator.
- Öffnen Sie unter »Konfiguration -> Ports« den TLD für die Aufzeichnung.
- Prüfen Sie auf der Registerkarte »Audio/Video«, ob eine Kanalliste vorhanden ist.
- Klicken Sie auf »Einstellungen« um die Registerkarte »Advanced TLD Configuration« zu öffnen.
- Starten Sie eine Test-Aufzeichnung auf der Registerkarte »Test«

Sollte es nicht möglich sein TV-Programme mit PCTV Vision anzuzeigen, oder eine Test-Aufzeichnung bzw. auch die Aufnahme von TV-Sendungen nicht möglich sein, gehen Sie folgendermaßen vor:

- Wechseln Sie in den DvISE Administrator unter »Konfiguration -> Ports«.
- Klicken Sie auf »Neu« und löschen Sie den TLD für die Aufzeichnung.
- Deinstallieren Sie die Software und Treiber der TV-Karte (inkl. PCTV Vision und WinDVD).
- Wechseln Sie ggf. den Steckplatz der Karte.
- Installieren Sie u.U. ein aktuelles Codec Pack*.
- Richten Sie die Karte und Software neu ein.
- Erstellen Sie anschließend den TLD (WDM Capture Port) neu.
- Öffnen Sie die DvISE Dienste. Prüfen Sie ob der TLD gestartet ist.

Testen Sie abschließend die automatische Aufnahme im David InfoCenter.

Hinweis:*Stehen dem Betriebssystem nicht die erforderlichen Video und Audio Codecs zur Verfügung, müssen diese ggf. nachinstalliert werden. Beachten Sie aber das die Installation eines Codec Pack (z.b. Tsunami Filter Pack,Elisoft Codec Pack oder K-Lite Codec Pack) auch zu Änderungen schon installierter Programme führen kann.